

注意

1. ヒートシンクのカバーの一部に鋭い突起が出ています。ヒートシンクをお取扱いの際は十分にご注意ください。
2. 本製品を取付けの際は、必ずコンピュータの電源を切ってから行ってください。
3. ジカレイは、一部のマザーボードに取付けできない場合がございます。

梱包内容


CPUクーラー Zika Ray (92mmファン装着済み)/LGA775用取付クリップ(取り付け済み)/LGA775用バックプレート/K8・AM2用取付クリップ
シリコングリス/ミニレンチ/組立ガイド



CPUクーラー Zika Ray
(92mmファン装着済み)



LGA775用取付クリップ
(取り付け済み)



LGA775用バックプレート



K8・AM2用取付クリップ







シリコングリス







ミニレンチ

Intel P4 LGA775 取付方法



- ① INTEL LGA775用マザーボードを用意します。
- ② LGA775用バックプレートのシールを剥します。
- ③ マザーボード裏に②のバックプレートをネジ穴に合わせ貼り付けてください。
- ④ マザーボードにCPUを装着の上、CPUにシリコングリスを薄く塗ります。
- ⑤ ヒートシンクの底面のフィルムを剥がし CPUの上に乗せドライバーまたは 付属のミニレンチで固定用ネジ4ヶ所を締め固定してください。
- ⑥ ファンの3ピンコネクタを マザーボードのCPUファン用ピンスタンドに接続してください。

AMD K8・AM2 取付方法



- ① Zika Ray本体から LGA775用クリップを取り外してください。
- ② AMD用マザーボードを用意します。
- ③ マザーボードにCPUを装着の上、CPUにシリコングリスを薄く塗ります。
- ④ ヒートシンクの底面のフィルムを剥がし CPUの上に乗せK8・AM2用クリップでリテンションの爪に装着しプッシュ式クリップを固定させてください。
- ⑤ ファンの3ピンコネクタを マザーボードのCPUファン用ピンスタンドに接続してください。